

D1.1.2 – Požadavky pro příklady 230V

SEKCE	umístění	připojené komponenty	Přikony	požadované jištění	počet zásuvek pro komponenty	Celkem v umístění
Režie - RACK	dle nákresu na stěně v rohu pro RACK ve výšce cca 60cm	Rackový distributor		1x samostatně, 32 A 5-kolíková zásuvka na stěnu ve třídě C	1	1
Režie - RACK	dle nákresu na stěně v rohu pro RACK ve výšce cca 60cm	zesilovače	4kW	4x samostatně 16A ve třídě C	4	6
		zvukový procesor mini din player	10W			
		Desktop PC	300W			
		24 port switch	80W			
		8 port PoE Gigabit switch, 4x PoE	100W			
Režie - RACK	dle nákresu na stěně v rohu pro RACK ve výšce cca 60cm	4-kanálový anténní splitter, 470-952MHz, vč. kabeláže a napájení přijímačů	200W	1x společně jištěno ve skupině 16A ve třídě C	2	
		HDMI/HDBaseT matice 8x4, 3xHDBaseT IN, 5xHDMI IN, 2xHDBaseT OUT, 2xHDMI OUT, 4K/UHD capability @ 60 Hz s 4:2:0, PoE pro HDBaseT převodníky, audio deembedding, CD player, SD, USB, BT streaming, FM/DAB+ rádio, RS-232, RCA, XLR, 11U	100W			
		Zesilovač pro 100V	50W			
			1500W			
Režie - stůl	v liště u stolu režie(Systémy pro ukládání vedení Hager)	MIX pult	150W	1x společně jištěno ve skupině 16A	1	10
		Monitor LCD	50W		1	
		Notebook	150W		1	
		Odposlechové monitory - režie	200W		1	
		CD player, MP3 ID3 tag, MD rekordér LP2, LP4, CINCH I/O, S/PDIF I/O, PS/2 port, RS232	50W		1	
		CD player, MP3 ID3 tag, MD rekordér LP2, LP4, CINCH I/O, S/PDIF I/O, PS/2 port, RS232	50W		1	
Režie - stůl	v liště u stolu režie(Systémy pro ukládání vedení Hager)	Rezerva		1x společně jištěno ve skupině 16A	4	
Připojná místa - sálí hledistiště FOH	dle nákresu na stěně sálu u přípojného místa PM3	Připojné místo v sále PM3	rezervní zásuvka	1x společně jištění 16A	2	2
Připojná místa - jeviště	dle nákresu na stěně sálu u přípojného místa PM 1	Připojné místo v sále PM1 - StageBox + rezerva	150W+	1x jištění 16A	5	5
Připojná místa - jeviště	dle nákresu na stěně sálu u přípojného místa PM 2	Připojné místo v sále PM2 - StageBox + rezerva	150W+	1x jištění 16A	5	5
zadní portál jeviště	dle nákresu zásuvky na zadní portál vlevo a vpravo	zásuvky pro nástroje na jevišti		1x jištění 16A	2+2	4
U přípojných míst PM1 as PM2	dle nákresu zásuvky pro podívoivé monitory	6x PRX812	6kW	2x samostatně jištění 16A	3+3	6