

Městský dům kultury Karviná,
příspěvková organizace
KABELOVÁ KNIHA

D1.0.8 – Kabelová kniha

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Akce:

Rekonstrukce Kulturního Střediska v Karviné

Objekt:

Budova Kulturního Střediska v Karviné

Místo stavby:

tř. Osvobození 1639/43, 735 06 Karviná-Nové Město

Část:

AV technika

Název dílu: Kabelová kniha - audio														
KABEL				POZN.	Z A Č Á T E K				K O N E C					
druh	číslo	(m)	funkce		místnost	ZAŘÍZ.	TYP	Konektor	místnost	popis	ZAŘÍZENÍ	Konektor		
QA	R1.01	40	Klotz SCH2040	repro sat 1	Hi-pass biamp left side	režie	Crown CDi 4 1200	ZES 01	šroub. terminál	portál	SP1	JBL AM7315/64	šroub. Terminál	
QA	R1.02	40	Klotz SCH2040	repro sat 1	Low-pass biamp left side	režie	Crown CDi 4 1200	ZES 01	šroub. terminál	portál	SP1	JBL AM7315/64	šroub. Terminál	
QA	R2.01	45	Klotz SCH2040	repro sat 2	Hi-pass biamp right side	režie	Crown CDi 4 1200	ZES 01	šroub. terminál	portál	SP2	JBL AM7315/64	šroub. Terminál	
QA	R2.02	45	Klotz SCH2040	repro sat 2	Low-pass biamp right	režie	Crown CDi 4 1200	ZES 01	šroub. terminál	portál	SP2	JBL AM7315/64	šroub. Terminál	
QA	R3.01	30	Klotz SCH2040	repro sat 3	Hi-pass biamp left side	režie	Crown CDi 4 1200	ZES 02	šroub. terminál	portál	SP3	JBL AM7315/95	šroub. Terminál	
QA	R3.02	30	Klotz SCH2040	repro sat 3	Low-pass biamp left side	režie	Crown CDi 4 1200	ZES 02	šroub. terminál	portál	SP3	JBL AM7315/95	šroub. Terminál	
QA	R4.01	35	Klotz SCH2040	repro sat 4	Hi-pass biamp right side	režie	Crown CDi 4 1200	ZES 02	šroub. terminál	portál	SP4	JBL AM7315/95	šroub. Terminál	
QA	R4.02	35	Klotz SCH2040	repro sat 4	Low-pass biamp right	režie	Crown CDi 4 1200	ZES 02	šroub. terminál	portál	SP4	JBL AM7315/95	šroub. Terminál	
QA	S1.01	40	Klotz SCH2040	Sub 1	Woofery 1 IN	režie	Crown CDi 4 1200	ZES 03	šroub. terminál	portál	SP5	JBL ASB6128	šroub. Terminál	
QA	S1.02	40	Klotz SCH2040	Sub 1	Woofery 2 IN	režie	Crown CDi 4 1200	ZES 03	šroub. terminál	portál	SP5	JBL ASB6128	šroub. Terminál	
QA	S2.01	55	Klotz SCH2040	Sub 2	Woofery 1 IN	režie	Crown CDi 4 1200	ZES 03	šroub. terminál	portál	SP6	JBL ASB6128	šroub. Terminál	
QA	S2.02	55	Klotz SCH2040	Sub 2	Woofery 2 IN	režie	Crown CDi 4 1200	ZES 03	šroub. terminál	portál	SP6	JBL ASB6128	šroub. Terminál	
QA	O1.01	80	Klotz SCH2040	Portal mon. 1	Monitor 1	režie	Crown XT16002	ZES 04	šroub. terminál	zadní portál	SP7	SRX 815	speakon	
QA	O2.02	85	Klotz SCH2040	Portal mon. 2	Monitor 2	režie	Crown XT16002	ZES 04	šroub. terminál	zadní portál	SP8	SRX 815	speakon	
QA	F1.01	25	Klotz SCH2015	Předsálí 100V	100V monitor 1	režie	Crown CDi4/300	ZES 05	šroub. terminál	Foayer u vstupu	R100/1	JBL Control 25-1-WH	šroub. Terminál	
QA	F1.01	30	Klotz SCH2015	Předsálí 100V	100V monitor 2	režie	Crown CDi4/300	ZES 05	šroub. terminál	Foayer u vstupu	R100/2	JBL Control 25-1-WH	šroub. Terminál	
QA	F1.01	40	Klotz SCH2015	Předsálí 100V	100V monitor 3	režie	Crown CDi4/300	ZES 05	šroub. terminál	Foayer u vstupu	R100/3	JBL Control 25-1-WH	šroub. Terminál	
QA	F1.01	45	Klotz SCH2015	Předsálí 100V	100V monitor 4	režie	Crown CDi4/300	ZES 05	šroub. terminál	Foayer u vstupu	R100/4	JBL Control 25-1-WH	šroub. Terminál	
QA	F1.02	40	Klotz SCH2015	Předsálí 100V	100V monitor 5	režie	Crown CDi4/300	ZES 05	šroub. terminál	Foayer u šatny	R100/5	JBL Control 25-1-WH	šroub. Terminál	
QA	F1.02	45	Klotz SCH2015	Předsálí 100V	100V monitor 6	režie	Crown CDi4/300	ZES 05	šroub. terminál	Foayer u šatny	R100/6	JBL Control 25-1-WH	šroub. Terminál	
QA	F1.02	55	Klotz SCH2015	Předsálí 100V	100V monitor 7	režie	Crown CDi4/300	ZES 05	šroub. terminál	Foayer u šatny	R100/7	JBL Control 25-1-WH	šroub. Terminál	
QA	F1.02	60	Klotz SCH2015	Předsálí 100V	100V monitor 8	režie	Crown CDi4/300	ZES 05	šroub. terminál	Foayer u šatny	R100/8	JBL Control 25-1-WH	šroub. Terminál	
QA	F1.03	40	Klotz SCH2015	Předsálí 100V	100V monitor 9	režie	Crown CDi4/300	ZES 05	šroub. terminál	Vstupní chodba	R100/9	JBL Control 25-1-WH	šroub. Terminál	
QA	F1.03	45	Klotz SCH2015	Předsálí 100V	100V monitor 10	režie	Crown CDi4/300	ZES 05	šroub. terminál	Vstupní chodba	R100/10	JBL Control 25-1-WH	šroub. Terminál	
QA	F1.04	70	Klotz SCH2015	Předsálí 100V	100V monitor 11	režie	Crown CDi4/300	ZES 05	šroub. terminál	Foyer u svat. síně	R100/11	JBL Control 25-1-WH	šroub. Terminál	
QA	F1.04	85	Klotz SCH2015	Předsálí 100V	100V monitor 12	režie	Crown CDi4/300	ZES 05	šroub. terminál	Foyer u svat. síně	R100/12	JBL Control 25-1-WH	šroub. Terminál	
QA	M1.01	55	Belden 7965ENH	MADI audio	Digital audio	režie	Soundcraft Si Impact MADI	MIX	RJ45 - ethercon	portál levý	PM1	Stage box RACK-Soundcraft Si Mini stagebox 16i	RJ45 - ethercon	
QA	M1.02	40	Belden 7965ENH	MADI audio	Digital audio	režie	Soundcraft Si Impact MADI 2	MIX	RJ45 - ethercon	portál pravý	PM2	Stage box RACK-Soundcraft Si Mini stagebox 16i	RJ45 - ethercon	
QR	R1.01	45	RG213/U	UHF rozvod	Antenní rozvod	režie	SHURE UA845UWB-E Band 2	Antenní splitter	BNC	hlavní sál - hlediště	ANT1	SHURE UA874E	BNC	
QR	R1.01	30	RG213/U	UHF rozvod	Antenní rozvod	režie	SHURE UA845UWB-E Band 2	Antenní splitter	BNC	hlavní sál - hlediště	ANT2	SHURE UA874E	BNC	
QA	J1.01	45	Klotz P0122YSW	Mikrofony - odposlechové	odposlechové mikrofony	režie	Soundcraft Si Impact 29 IN	MIX	XLR	hlavní sál portál	Mic 15	AKG C451	XLR	
QA	J1.02	30	Klotz P0122YSW	Mikrofony - odposlechové	odposlechové mikrofony	režie	Soundcraft Si Impact 30 IN	MIX	XLR	hlavní sál portál	Mic 16	AKG C451	XLR	
QA	Y1.01	35	Klotz P0122YSW	Linky	Linkové vstupy z PM3	režie	Soundcraft Si Impact 31 IN	MIX	XLR	Sál -FOH	PM3 line 1	PM3	XLR	
QA	Y1.02	35	Klotz P0122YSW	Linky	Linkové vstupy z PM3	režie	Soundcraft Si Impact 32 IN	MIX	XLR	Sál -FOH	PM3 line 2	PM3	XLR	

Název dílu: Kabelová kniha - data + video													
KABEL					POZN.	Z A Č Á T Ě K				K O N E C			
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	ZAŘÍZ.	TYP	Konektor	místnost	popis	ZAŘÍZENÍ	Konektor
QD	D1.01	55	Belden 7965ENH	Data	data rozvod	režie	TP-LINK TL-SG1024D	LAN SWITCH	RJ45	portál levý	PM1	Stage box RACK1	NEUTRIK NE8FDV-YK
QD	D1.02	55	Belden 7965ENH	Data	data rozvod	režie	TP-LINK TL-SG1024D	LAN SWITCH	RJ45	portál levý	PM1	Stage box RACK1	NEUTRIK NE8FDV-YK
QD	D2.01	40	Belden 7965ENH	Data	data rozvod	režie	TP-LINK TL-SG1024D	LAN SWITCH	RJ45	portál pravý	PM2	Stage box RACK2	NEUTRIK NE8FDV-YK
QD	D2.02	40	Belden 7965ENH	Data	data rozvod	režie	TP-LINK TL-SG1024D	LAN SWITCH	RJ45	portál pravý	PM2	Stage box RACK2	NEUTRIK NE8FDV-YK
QD	D3.01	35	Belden 7965ENH	Data	data rozvod	režie	TP-LINK TL-SG1024D	LAN SWITCH	RJ45	sál FOH	PM3	Připojné místo FOH	NEUTRIK NE8FDV-YK
QD	D3.02	35	Belden 7965ENH	Data	data rozvod	režie	TP-LINK TL-SG1024D	LAN SWITCH	RJ45	sál FOH	PM3	Připojné místo FOH	NEUTRIK NE8FDV-YK
QV	V1.01	55	Belden 7965ENH	HD- Base	HD Video	režie	Atlona AT-UHD-CLSO-840	Video matice	RJ45	portál levý	PM1	Stage box RACK/Atlona AT-UHD-EX-100CE-TX-PD	RJ45
QV	V1.02	55	Belden 7965ENH	HD- Base	HD Video	režie	Atlona AT-UHD-CLSO-840	Video matice	RJ45	portál pravý	PM2	Stage box RACK/Atlona AT-UHD-EX-100CE-TX-PD	RJ45
QV	V1.03	40	Belden 7965ENH	HD- Base	HD Video	režie	Atlona AT-UHD-CLSO-840	Video matice	RJ45	sál FOH	PM3	PM 3/Atlona AT-UHD-EX-100CE-TX-PD	RJ45
QV	V2.01	75	Belden 7965ENH	HD- Base	HD Video	režie	Atlona AT-UHD-CLSO-840	Video matice	RJ45	zadní portál	PM4 - výstup	Připojné místo HDMI/Atlona AT-UHD-EX-100CE-RX	RJ45
QV	V2.02	35	Belden 7965ENH	HD- Base	HD Video	režie	Atlona AT-UHD-CLSO-840	Video matice	RJ45	Sál FOH	PM3 - výstup	PM 3/Atlona Atlona AT-UHD-EX-100CE-RX	RJ45

Název dílu: Kabelová kniha - CCTV													
KABEL					POZN.	Z A Č Á T E K				K O N E C			
druh	číslo	(m)	typ	funkce		místnost	Z A Ř Í Z .	T Y P	Konektor	místnost	popis	Z A Ř Í Z E N Í	Konektor
QD	K1.01	60	Belden 7965ENH	propojení kamer	CCTV	režie	TP-LINK TL-SG108PE	POE LAN SWIT	RJ45	přístupová chodba levá - 1.pp	KAMERA 1	KAMERA 1	RJ45
QD	K1.02	50	Belden 7965ENH	propojení kamer	CCTV	režie	TP-LINK TL-SG108PE	POE LAN SWIT	RJ45	přístupová chodba pravá - 1.pp	KAMERA 1	KAMERA 2	RJ45
QD	K1.03	45	Belden 7965ENH	propojení kamer	CCTV	režie	TP-LINK TL-SG108PE	POE LAN SWIT	RJ45	foyer u šaten - 1.pp	KAMERA 1	KAMERA 3	RJ45
QD	K1.04	35	Belden 7965ENH	propojení kamer	CCTV	režie	TP-LINK TL-SG108PE	POE LAN SWIT	RJ45	foyer u kasy - 1.np	KAMERA 1	KAMERA 4	RJ45
QD	K1.05	10	Belden 7965ENH	propojení kamer	CCTV	režie	TP-LINK TL-SG108PE	POE LAN SWIT	RJ45	Sál u režie - uprostřed	KAMERA 1	KAMERA 5	RJ45
QD	K1.06	50	Belden 7965ENH	propojení kamer	CCTV	režie	TP-LINK TL-SG108PE	POE LAN SWIT	RJ45	Sál u jeviště - levá	KAMERA 1	KAMERA 6	RJ45

KABELOVÁ KNIHA - REKAPITULACE

Rekapitulace		m	rezerva 20% [m]	Celkem množství pro možné metrážové náviny [m]
AUDIO	Klotz SCH2040	655	786	800
	Klotz SCH2015	580	696	700
	RG213/U	75	90	100
	Klotz P0122YSW	145	174	200
	Belden 7965ENH	95	114	150
VIDEO/DATA	Belden 7965ENH	520	624	650
CCTV	Belden 7965ENH	250	300	300